

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ELEKTRO
Aleš Stec, projektant elektro, silnoproud a slaboproud

m: +420 605 151 541
e: info@stecovi.cz
ČKAIT č. 1104232

Dokumentace pro provádění stavby				
Zákazník Základní škola Český Těšín		Investor město Český Těšín		Razítko
Adresa Ostravská 1710 737 01 Český Těšín 1 Česká republika		Adresa náměstí ČSA 1/1 737 01 Český Těšín Česká republika		
Autor projektu	Andrzej Kantor			
Projekt kontroloval	Aleš Stec			
Projekt schválil	Aleš Stec ČKAIT č. 1104232			
Projekt ZŠ Hrabina - rekonstrukce rozvodů elektřiny ZŠ Ostravská				Číslo zakázky 2024099
				Číslo projektu 2024099 EMB
				Vytvořeno dne 22.11.2024
				Zpracováno dne 11.04.2025
Část dokumentace	D1.4.4 - Elektroinstalace			Stecovi s.r.o, IČ: 17638984 ul. Hasičská 171 739 91 Jablunkov
Název výkresu				
Dokumenty kabelů				

Seznam kabelů

Označení kabelu	Typ kabelu	Žíly	∅	Délka	Funkční text	Umístění	Poznámka
+HDS-W1	PRAFlaDur	4	150	50	Vývod 1 pro hlavní rozvaděč	&EFS+HDS/14.5	Stávající

Seznam kabelů

Označení kabelu	Typ kabelu	Žíly	ø	Délka	Funkční text	Umístění	Poznámka
==V++V_103+RE-W10	PRAFlaDur	4	10	73	Přívod pro soukromý byt	&EFS==V++V_103+RE/15.8	
==V++V_103+RE-W100.a	PRAFlaDur	5	150	10	Napájení rozvaděče RH budova V 1NP	&EFS==V++V_103+RE/18.1	
==V++V_103+RE-WS02	NOPOVIC® 1-CXKH-V/J	5	1,5	20	Tlačítko total stopu	&EFS==V++V_103+RE/17.4	
==V++V_103+RE-W_PE1	CYA	1	25	5	Uzemnění PEN v rozvaděči +RE	&EFS==V++V_103+RE/15.4	
==U1++U1_103+RU1_1.1-W02	PRAFlaDur	5	16	10	Přívod pro budovu U1 2NP	&EFS==U1++U1_103+RU1_1.1/27.2	
==U1++U1_102+RU1_1.2-W02	PRAFlaDur	5	16	10	Přívod pro budovu U2 2NP	&EFS==U1++U1_102+RU1_1.2/26.2	
==V++V_103+RH	PRAFlaDur	5	10	10	Napájení rozvaděče DT.V.1.103.1 budova V 1NP	&EFS==V++V_103+RH/21.4	
==V++V_103+RH-W2	PRAFlaDur	5	16	89	Napájení rozvaděče R1_1.1 budova U1 1NP	&EFS==V++V_103+RH/20.0	
==V++V_103+RH-W3	PRAFlaDur	5	16	83	Napájení rozvaděče RU1_1.2 budova U1 1NP	&EFS==V++V_103+RH/20.4	
==V++V_103+RH-W4	PRAFlaDur	5	16	59	Napájení rozvaděče RST	&EFS==V++V_103+RH/20.7	
==V++V_103+RH-W5	PRAFlaDur	5	10	10	Napájení rozvaděče RST budova V 1NP	&EFS==V++V_103+RH/21.0	
==V++V_103+RH-W7	PRAFlaDur	5	16	59	Napájení rozvaděče RS	&EFS==V++V_103+RH/21.7	
==V++V_103+RH-W8	PRAFlaDur	5	16	66	Napájení rozvaděče RU2_1 budova U2 1NP	&EFS==V++V_103+RH/22.0	
==V++V_103+RH-W9	PRAFlaDur	5	16	76	Napájení rozvaděče RU2_2 budova U2 2NP	&EFS==V++V_103+RH/22.4	
==V++V_103+RH-W10	PRAFlaDur	5	16	86	Napájení rozvaděče RU2_3 budova U2 3NP	&EFS==V++V_103+RH/22.7	

Seznam kabelů

Označení kabelu	Typ kabelu	Žíly	ø	Délka	Funkční text	Umístění	Poznámka
==U1++U1_204+R1-W1	CYKY-J	3	2,5	13	Zásuvky X1.1-X1.6	&EFS==U1++U1_204+R1/38.4	
==U1++U1_204+R1-W2	CYKY-J	3	2,5	9	Zásuvky X2.1-X2.5	&EFS==U1++U1_204+R1/38.5	
==U1++U1_204+R1-W3	CYKY-J	3	2,5	12	Zásuvky X3.1-X3.5	&EFS==U1++U1_204+R1/38.7	
==U1++U1_204+R1-W4	CYKY-J	3	2,5	16	Zásuvky X4.1-X4.5	&EFS==U1++U1_204+R1/38.8	
==U1++U1_204+R1-W50	CYKY-J	3	1,5	75	Osvětlení	&EFS==U1++U1_204+R1/39.0	
==U1++U1_204+R1-WS1	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	13	Kabel pro datovou zásuvku 1a	&EFS==U1++U1_204+R1/40.2	
==U1++U1_204+R1-WS2	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	13	Kabel pro datovou zásuvku 1b	&EFS==U1++U1_204+R1/40.3	
==U1++U1_204+R1-WS3	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	9	Kabel pro datovou zásuvku 2a	&EFS==U1++U1_204+R1/40.3	
==U1++U1_204+R1-WS4	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	9	Kabel pro datovou zásuvku 2b	&EFS==U1++U1_204+R1/40.3	
==U1++U1_204+R1-WS5	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	12	Kabel pro datovou zásuvku 3a	&EFS==U1++U1_204+R1/40.3	
==U1++U1_204+R1-WS6	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	12	Kabel pro datovou zásuvku 3b	&EFS==U1++U1_204+R1/40.3	
==U1++U1_204+R1-WS7	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	16	Kabel pro datovou zásuvku 4a	&EFS==U1++U1_204+R1/40.4	
==U1++U1_204+R1-WS8	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	16	Kabel pro datovou zásuvku 4b	&EFS==U1++U1_204+R1/40.4	
==U1++U1_205+R1-W1	CYKY-J	3	2,5	19	Zásuvky X1.1-X1.3	&EFS==U1++U1_205+R1/41.4	
==U1++U1_205+R1-W2	CYKY-J	3	2,5	23	Zásuvky X2.1-X2.5	&EFS==U1++U1_205+R1/41.5	
==U1++U1_205+R1-W3	CYKY-J	3	2,5	38	Zásuvky X3.1-X3.4	&EFS==U1++U1_205+R1/41.7	
==U1++U1_205+R1-W4	CYKY-J	3	1,5	25	Rolety	&EFS==U1++U1_205+R1/41.8	
==U1++U1_205+R1-W50	CYKY-J	3	1,5	100	Osvětlení	&EFS==U1++U1_205+R1/42.0	
==U1++U1_205+R1-WS1	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	11	Kabel pro datovou zásuvku 1a	&EFS==U1++U1_205+R1/43.2	
==U1++U1_205+R1-WS2	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	11	Kabel pro datovou zásuvku 1b	&EFS==U1++U1_205+R1/43.3	
==U1++U1_205+R1-WS3	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	22	Kabel pro datovou zásuvku 2a	&EFS==U1++U1_205+R1/43.3	
==U1++U1_205+R1-WS4	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	22	Kabel pro datovou zásuvku 2b	&EFS==U1++U1_205+R1/43.3	
==U1++U1_205+R1-WS5	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	18	Kabel pro datovou zásuvku 3a	&EFS==U1++U1_205+R1/43.3	
==U1++U1_205+R1-WS6	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	18	Kabel pro datovou zásuvku 3b	&EFS==U1++U1_205+R1/43.3	
==U1++U1_205+R1-WS7	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	30	Kabel pro datovou zásuvku 4a	&EFS==U1++U1_205+R1/43.4	
==U1++U1_205+R1-WS8	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	30	Kabel pro datovou zásuvku 4b	&EFS==U1++U1_205+R1/43.4	
==U1++U1_205+R1-WS9	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	37	Kabel pro datovou zásuvku 5a	&EFS==U1++U1_205+R1/43.4	
==U1++U1_205+R1-WS10	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	37	Kabel pro datovou zásuvku 5b	&EFS==U1++U1_205+R1/43.4	
==U1++U1_206+R1-W1	CYKY-J	3	2,5	19	Zásuvky X1.1-X1.3	&EFS==U1++U1_206+R1/44.4	

Seznam kabelů

Označení kabelu	Typ kabelu	Žíly	ø	Délka	Funkční text	Umístění	Poznámka
==U1++U1_206+R1-W2	CYKY-J	3	2,5	23	Zásuvky X2.1-X2.5	&EFS==U1++U1_206+R1/44.5	
==U1++U1_206+R1-W3	CYKY-J	3	2,5	38	Zásuvky X3.1-X3.4	&EFS==U1++U1_206+R1/44.7	
==U1++U1_206+R1-W4	CYKY-J	3	1,5	25	Rolety	&EFS==U1++U1_206+R1/44.8	
==U1++U1_206+R1-W50	CYKY-J	3	1,5	100	Osvětlení	&EFS==U1++U1_206+R1/45.0	
==U1++U1_206+R1-WS1	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	11	Kabel pro datovou zásuvku 1a	&EFS==U1++U1_206+R1/46.2	
==U1++U1_206+R1-WS2	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	11	Kabel pro datovou zásuvku 1b	&EFS==U1++U1_206+R1/46.3	
==U1++U1_206+R1-WS3	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	22	Kabel pro datovou zásuvku 2a	&EFS==U1++U1_206+R1/46.3	
==U1++U1_206+R1-WS4	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	22	Kabel pro datovou zásuvku 2b	&EFS==U1++U1_206+R1/46.3	
==U1++U1_206+R1-WS5	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	18	Kabel pro datovou zásuvku 3a	&EFS==U1++U1_206+R1/46.3	
==U1++U1_206+R1-WS6	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	18	Kabel pro datovou zásuvku 3b	&EFS==U1++U1_206+R1/46.3	
==U1++U1_206+R1-WS7	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	30	Kabel pro datovou zásuvku 4a	&EFS==U1++U1_206+R1/46.4	
==U1++U1_206+R1-WS8	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	30	Kabel pro datovou zásuvku 4b	&EFS==U1++U1_206+R1/46.4	
==U1++U1_206+R1-WS9	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	37	Kabel pro datovou zásuvku 5a	&EFS==U1++U1_206+R1/46.4	
==U1++U1_206+R1-WS10	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	37	Kabel pro datovou zásuvku 5b	&EFS==U1++U1_206+R1/46.4	
==U1++U1_209+R1-W1	CYKY-J	3	2,5	19	Zásuvky X1.1-X1.3	&EFS==U1++U1_209+R1/47.4	
==U1++U1_209+R1-W2	CYKY-J	3	2,5	23	Zásuvky X2.1-X2.5	&EFS==U1++U1_209+R1/47.5	
==U1++U1_209+R1-W3	CYKY-J	3	2,5	38	Zásuvky X3.1-X3.4	&EFS==U1++U1_209+R1/47.7	
==U1++U1_209+R1-W4	CYKY-J	3	1,5	25	Rolety	&EFS==U1++U1_209+R1/47.8	
==U1++U1_209+R1-W50	CYKY-J	3	1,5	100	Osvětlení	&EFS==U1++U1_209+R1/48.0	
==U1++U1_209+R1-WS1	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	11	Kabel pro datovou zásuvku 1a	&EFS==U1++U1_209+R1/49.2	
==U1++U1_209+R1-WS2	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	11	Kabel pro datovou zásuvku 1b	&EFS==U1++U1_209+R1/49.3	
==U1++U1_209+R1-WS3	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	22	Kabel pro datovou zásuvku 2a	&EFS==U1++U1_209+R1/49.3	
==U1++U1_209+R1-WS4	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	22	Kabel pro datovou zásuvku 2b	&EFS==U1++U1_209+R1/49.3	
==U1++U1_209+R1-WS5	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	18	Kabel pro datovou zásuvku 3a	&EFS==U1++U1_209+R1/49.3	
==U1++U1_209+R1-WS6	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	18	Kabel pro datovou zásuvku 3b	&EFS==U1++U1_209+R1/49.3	
==U1++U1_209+R1-WS7	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	30	Kabel pro datovou zásuvku 4a	&EFS==U1++U1_209+R1/49.4	
==U1++U1_209+R1-WS8	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	30	Kabel pro datovou zásuvku 4b	&EFS==U1++U1_209+R1/49.4	
==U1++U1_209+R1-WS9	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	37	Kabel pro datovou zásuvku 5a	&EFS==U1++U1_209+R1/49.4	
==U1++U1_209+R1-WS10	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	37	Kabel pro datovou zásuvku 5b	&EFS==U1++U1_209+R1/49.4	

Seznam kabelů

Označení kabelu	Typ kabelu	Žíly	ø	Délka	Funkční text	Umístění	Poznámka
==U1++U1_210+R1-W1	CYKY-J	3	2,5	19	Zásuvky X1.1-X1.3	&EFS==U1++U1_210+R1/50.4	
==U1++U1_210+R1-W2	CYKY-J	3	2,5	23	Zásuvky X2.1-X2.5	&EFS==U1++U1_210+R1/50.5	
==U1++U1_210+R1-W3	CYKY-J	3	2,5	38	Zásuvky X3.1-X3.4	&EFS==U1++U1_210+R1/50.7	
==U1++U1_210+R1-W4	CYKY-J	3	1,5	25	Rolety	&EFS==U1++U1_210+R1/50.8	
==U1++U1_210+R1-W50	CYKY-J	3	1,5	100	Osvětlení	&EFS==U1++U1_210+R1/51.0	
==U1++U1_210+R1-WS1	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	11	Kabel pro datovou zásuvku 1a	&EFS==U1++U1_210+R1/52.2	
==U1++U1_210+R1-WS2	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	11	Kabel pro datovou zásuvku 1b	&EFS==U1++U1_210+R1/52.3	
==U1++U1_210+R1-WS3	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	22	Kabel pro datovou zásuvku 2a	&EFS==U1++U1_210+R1/52.3	
==U1++U1_210+R1-WS4	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	22	Kabel pro datovou zásuvku 2b	&EFS==U1++U1_210+R1/52.3	
==U1++U1_210+R1-WS5	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	18	Kabel pro datovou zásuvku 3a	&EFS==U1++U1_210+R1/52.3	
==U1++U1_210+R1-WS6	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	18	Kabel pro datovou zásuvku 3b	&EFS==U1++U1_210+R1/52.3	
==U1++U1_210+R1-WS7	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	30	Kabel pro datovou zásuvku 4a	&EFS==U1++U1_210+R1/52.4	
==U1++U1_210+R1-WS8	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	30	Kabel pro datovou zásuvku 4b	&EFS==U1++U1_210+R1/52.4	
==U1++U1_210+R1-WS9	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	37	Kabel pro datovou zásuvku 5a	&EFS==U1++U1_210+R1/52.4	
==U1++U1_210+R1-WS10	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	37	Kabel pro datovou zásuvku 5b	&EFS==U1++U1_210+R1/52.4	
==U1++U1_211+R1-W1	CYKY-J	3	2,5	19	Zásuvky X1.1-X1.3	&EFS==U1++U1_211+R1/53.4	
==U1++U1_211+R1-W2	CYKY-J	3	2,5	23	Zásuvky X2.1-X2.5	&EFS==U1++U1_211+R1/53.5	
==U1++U1_211+R1-W3	CYKY-J	3	2,5	38	Zásuvky X3.1-X3.4	&EFS==U1++U1_211+R1/53.7	
==U1++U1_211+R1-W4	CYKY-J	3	1,5	25	Rolety	&EFS==U1++U1_211+R1/53.8	
==U1++U1_211+R1-W50	CYKY-J	3	1,5	100	Osvětlení	&EFS==U1++U1_211+R1/54.0	
==U1++U1_211+R1-WS1	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	11	Kabel pro datovou zásuvku 1a	&EFS==U1++U1_211+R1/55.2	
==U1++U1_211+R1-WS2	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	11	Kabel pro datovou zásuvku 1b	&EFS==U1++U1_211+R1/55.3	
==U1++U1_211+R1-WS3	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	22	Kabel pro datovou zásuvku 2a	&EFS==U1++U1_211+R1/55.3	
==U1++U1_211+R1-WS4	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	22	Kabel pro datovou zásuvku 2b	&EFS==U1++U1_211+R1/55.3	
==U1++U1_211+R1-WS5	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	18	Kabel pro datovou zásuvku 3a	&EFS==U1++U1_211+R1/55.3	
==U1++U1_211+R1-WS6	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	18	Kabel pro datovou zásuvku 3b	&EFS==U1++U1_211+R1/55.3	
==U1++U1_211+R1-WS7	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	30	Kabel pro datovou zásuvku 4a	&EFS==U1++U1_211+R1/55.4	
==U1++U1_211+R1-WS8	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	30	Kabel pro datovou zásuvku 4b	&EFS==U1++U1_211+R1/55.4	
==U1++U1_211+R1-WS9	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	37	Kabel pro datovou zásuvku 5a	&EFS==U1++U1_211+R1/55.4	

Seznam kabelů

Označení kabelu	Typ kabelu	Žíly	ø	Délka	Funkční text	Umístění	Poznámka
==U1++U1_211+R1-WS10	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	37	Kabel pro datovou zásuvku 5b	&EFS==U1++U1_211+R1/55.4	
==U1++U1_212+R1-W1	CYKY-J	3	2,5	10	Zásuvky X1.1-X1.6	&EFS==U1++U1_212+R1/56.4	
==U1++U1_212+R1-W2	CYKY-J	3	2,5	16	Zásuvky X2.1-X2.5	&EFS==U1++U1_212+R1/56.5	
==U1++U1_212+R1-W3	CYKY-J	3	2,5	16	Zásuvky X3.1-X3.5	&EFS==U1++U1_212+R1/56.7	
==U1++U1_212+R1-W4	CYKY-J	3	1,5	20	Rolety	&EFS==U1++U1_212+R1/56.8	
==U1++U1_212+R1-W50	CYKY-J	3	1,5	35	Osvětlení	&EFS==U1++U1_212+R1/57.0	
==U1++U1_212+R1-WS1	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	10	Kabel pro datovou zásuvku 1a	&EFS==U1++U1_212+R1/58.2	
==U1++U1_212+R1-WS2	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	10	Kabel pro datovou zásuvku 1b	&EFS==U1++U1_212+R1/58.3	
==U1++U1_212+R1-WS3	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	15	Kabel pro datovou zásuvku 2a	&EFS==U1++U1_212+R1/58.3	
==U1++U1_212+R1-WS4	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	15	Kabel pro datovou zásuvku 2b	&EFS==U1++U1_212+R1/58.3	
==U1++U1_212+R1-WS5	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	15	Kabel pro datovou zásuvku 3a	&EFS==U1++U1_212+R1/58.3	
==U1++U1_212+R1-WS6	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	15	Kabel pro datovou zásuvku 3b	&EFS==U1++U1_212+R1/58.3	
==U1++U1_213+R1-W1	CYKY-J	3	2,5	16	Zásuvky X1.1-X1.6	&EFS==U1++U1_213+R1/59.5	
==U1++U1_213+R1-W2	CYKY-J	3	2,5	16	Zásuvky X2.1-X2.5	&EFS==U1++U1_213+R1/59.7	
==U1++U1_213+R1-W3	CYKY-J	3	1,5	20	Rolety	&EFS==U1++U1_213+R1/59.8	
==U1++U1_213+R1-W50	CYKY-J	3	1,5	35	Osvětlení	&EFS==U1++U1_213+R1/60.0	
==U1++U1_213+R1-WS1	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	16	Kabel pro datovou zásuvku 1a	&EFS==U1++U1_213+R1/61.2	
==U1++U1_213+R1-WS2	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	16	Kabel pro datovou zásuvku 1b	&EFS==U1++U1_213+R1/61.3	
==U1++U1_213+R1-WS3	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	16	Kabel pro datovou zásuvku 2a	&EFS==U1++U1_213+R1/61.3	
==U1++U1_213+R1-WS4	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	16	Kabel pro datovou zásuvku 2b	&EFS==U1++U1_213+R1/61.3	
==U1++U1_214+R1-W1	CYKY-J	3	2,5	16	Zásuvky X1.1-X1.6	&EFS==U1++U1_214+R1/62.5	
==U1++U1_214+R1-W2	CYKY-J	3	2,5	16	Zásuvky X2.1-X2.5	&EFS==U1++U1_214+R1/62.7	
==U1++U1_214+R1-W3	CYKY-J	3	1,5	20	Rolety	&EFS==U1++U1_214+R1/62.8	
==U1++U1_214+R1-W50	CYKY-J	3	1,5	35	Osvětlení	&EFS==U1++U1_214+R1/63.0	
==U1++U1_214+R1-WS1	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	16	Kabel pro datovou zásuvku 1a	&EFS==U1++U1_214+R1/64.2	
==U1++U1_214+R1-WS2	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	16	Kabel pro datovou zásuvku 1b	&EFS==U1++U1_214+R1/64.3	
==U1++U1_214+R1-WS3	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	16	Kabel pro datovou zásuvku 2a	&EFS==U1++U1_214+R1/64.3	
==U1++U1_214+R1-WS4	SXKD-6-FTP-PE	4x2	0,5	16	Kabel pro datovou zásuvku 2b	&EFS==U1++U1_214+R1/64.3	
==U1++U1_203+RU1_2.1-W1	PRAFlaDur	5	4	14	Hlavní přívod pro rozvaděč R1 v budově U1, 2NP, m.č. U1.204	&EFS==U1++U1_203+RU1_2.1/33.0	

Seznam kabelů

Označení kabelu	Typ kabelu	Žíly	ø	Délka	Funkční text	Umístění	Poznámka
==U1++U1_203+RU1_2.1-W2	PRAFlaDur	5	4	12	Hlavní přívod pro rozvaděč R1 v budově U1, 2NP, m.č. U1.205	&EFS==U1++U1_203+RU1_2.1/33.2	
==U1++U1_203+RU1_2.1-W3	PRAFlaDur	5	4	12	Hlavní přívod pro rozvaděč R1 v budově U1, 2NP, m.č. U1.206	&EFS==U1++U1_203+RU1_2.1/33.4	
==U1++U1_203+RU1_2.1-W4	PRAFlaDur	3	2,5	26	Přívod pro RACK	&EFS==U1++U1_203+RU1_2.1/33.5	
==U1++U1_203+RU1_2.1-W50.1	PRAFlaDur	3	1,5	60	Osvětlení chodby	&EFS==U1++U1_203+RU1_2.1/35.0	
==U1++U1_203+RU1_2.1-W50.2	PRAFlaDur	3	1,5	60	=	&EFS==U1++U1_203+RU1_2.1/35.2	
==U1++U1_203+RU1_2.1-W50.3	PRAFlaDur	3	1,5	60	=	&EFS==U1++U1_203+RU1_2.1/35.4	
==U1++U1_203+RU1_2.1-W51	PRAFlaDur	3	1,5	100	Osvětlení m.č. U1.207,208	&EFS==U1++U1_203+RU1_2.1/35.5	
==U1++U1_203+RU1_2.1-W52	PRAFlaDur	3	1,5	130	Osvětlení chodby světla s PIR čidly	&EFS==U1++U1_203+RU1_2.1/37.0	
==U1++U1_203+RU1_2.1-WS50.1	PRAFlaDur	3	1,5	20	PIR čidlo 1	&EFS==U1++U1_203+RU1_2.1/36.2	
==U1++U1_203+RU1_2.1-WS50.2	PRAFlaDur	3	1,5	20	PIR čidlo 2	&EFS==U1++U1_203+RU1_2.1/36.4	
==U1++U1_203+RU1_2.1-WS50.3	PRAFlaDur	3	1,5	20	=	&EFS==U1++U1_203+RU1_2.1/36.5	
==U1++U1_203+RU1_2.1-WS50.4	PRAFlaDur	3	1,5	20	Vypínač	&EFS==U1++U1_203+RU1_2.1/36.7	
==U1++U1_203+RU1_2.1-WS50.5	PRAFlaDur	3	1,5	10	Sensor pro soumrakový spínač	&EFS==U1++U1_203+RU1_2.1/36.8	
==U1++U1_203+RU1_2.1-W_PE1	CYA B2ca	1	6	14	Doplňkové pospojování rozvaděče R1 v budově U1, 2NP, m.č. U1.208	&EFS==U1++U1_203+RU1_2.1/32.4	
==U1++U1_203+RU1_2.1-W_PE2	CYA B2ca	1	6	12	Doplňkové pospojování rozvaděče R1 v budově U1, 2NP, m.č. U1.208	&EFS==U1++U1_203+RU1_2.1/32.5	
==U1++U1_203+RU1_2.1-W_PE3	CYA B2ca	1	6	12	Doplňkové pospojování rozvaděče R1 v budově U1, 2NP, m.č. U1.208	&EFS==U1++U1_203+RU1_2.1/32.5	
==U1++U1_201+RU1_2.2-W1	PRAFlaDur	5	4	13	Hlavní přívod pro rozvaděč R1 v budově U1, 2NP, m.č. U1.209	&EFS==U1++U1_201+RU1_2.2/29.0	
==U1++U1_201+RU1_2.2-W2	PRAFlaDur	5	4	8	Hlavní přívod pro rozvaděč R1 v budově U1, 2NP, m.č. U1.210	&EFS==U1++U1_201+RU1_2.2/29.2	
==U1++U1_201+RU1_2.2-W3	PRAFlaDur	5	4	20	Hlavní přívod pro rozvaděč R1 v budově U1, 2NP, m.č. U1.211	&EFS==U1++U1_201+RU1_2.2/29.4	
==U1++U1_201+RU1_2.2-W4	PRAFlaDur	5	4	24	Hlavní přívod pro rozvaděč R1 v budově U1, 2NP, m.č. U1.212	&EFS==U1++U1_201+RU1_2.2/29.5	
==U1++U1_201+RU1_2.2-W5	PRAFlaDur	5	4	29	Hlavní přívod pro rozvaděč R1 v budově U1, 2NP, m.č. U1.213	&EFS==U1++U1_201+RU1_2.2/29.7	
==U1++U1_201+RU1_2.2-W6	PRAFlaDur	5	4	31	Hlavní přívod pro rozvaděč R1 v budově U1, 2NP, m.č. U1.214	&EFS==U1++U1_201+RU1_2.2/29.8	
==U1++U1_201+RU1_2.2-W_PE1	CYA B2ca	1	6	13	Doplňkové pospojování rozvaděče R1 v budově U1, 2NP, m.č. U1.208	&EFS==U1++U1_201+RU1_2.2/28.4	
==U1++U1_201+RU1_2.2-W_PE2	CYA B2ca	1	6	8	Doplňkové pospojování rozvaděče R1 v budově U1, 2NP, m.č. U1.210	&EFS==U1++U1_201+RU1_2.2/28.5	
==U1++U1_201+RU1_2.2-W_PE3	CYA B2ca	1	6	20	Doplňkové pospojování rozvaděče R1 v budově U1, 2NP, m.č. U1.211	&EFS==U1++U1_201+RU1_2.2/28.5	
==U1++U1_201+RU1_2.2-W_PE4	CYA B2ca	1	6	24	Doplňkové pospojování rozvaděče R1 v budově U1, 2NP, m.č. U1.212	&EFS==U1++U1_201+RU1_2.2/28.5	
==U1++U1_201+RU1_2.2-W_PE5	CYA B2ca	1	6	29	Doplňkové pospojování rozvaděče R1 v budově U1, 2NP, m.č. U1.213	&EFS==U1++U1_201+RU1_2.2/28.6	
==U1++U1_201+RU1_2.2-W_PE6	CYA B2ca	1	6	31	Doplňkové pospojování rozvaděče R1 v budově U1, 2NP, m.č. U1.214	&EFS==U1++U1_201+RU1_2.2/28.6	